

Te ayudamos a calcular

¿CUÁNTA POTENCIA NECESITAS?

- 1 Elige los dispositivos que necesitas usar al mismo tiempo.
- 2 Revisa cuántos watts consume cada dispositivo funcionando
- 3 Revisa cuántos watts usa cada uno al momento de encender
- 4 Selecciona el dispositivo que precise la mayor potencia de encendido. Suma ese número al total de watts de funcionamiento para determinar el voltaje total.



Ejemplo	Dispositivo	Watts Funcionando	Watts de Arranque	Potencia Generador
	Refrigerador	700	2200	Potencia mínima de arranque para ti ↓ 6750 Watts Iniciales
	Bomba de desagüe	1050	2150	
	Lija de banda	1200	2400	
	Sierra circular	1400	2300	
	Total	4350	+ 2400	

Potencias promedio



250W
Luz exterior



250W
Slow-cooker



600W
Juguera



600W
Taladro de mano



700W
Mini-bar



1000W
Microondas



1150W
Lavadora



1200W
Secador de pelo

GENERADOR DIESEL

hi-EARNS



Diseño
robusto

Alternador 100% cobre

Soporte antivibración

DG3000

3 KVA

INCLUYE

Frecuencia	— 50 Hz
Potencia Máx.	— 3.0 KVA
Potencia nominal	— 2.8 KVA
Factor de potencia	— 1
Fase	— Monofásico
Nivel de ruido	— 80-85 Db
Dimensiones (mm) L*An*Al	— 690x490x640
Trabajo continuo	— 8 hr
Estanque de Combustible	— 12.5 (L)
Motor	— HR178F
Peso	— 85 Kg

Puesta en marcha
Kit de herramientas
Arranque eléctrico (incluye chapa y llaves)
Filtro de combustible de recambio
Aceite para las primeras 20 horas
1 año de garantía

APLICACIONES



Residencial



Rural



Construcción