

Te ayudamos a calcular

¿CUÁNTA POTENCIA NECESITAS?

- 1 Elige los dispositivos que necesitas usar al mismo tiempo.
- 2 Revisa cuántos watts consume cada dispositivo funcionando
- 3 Revisa cuántos watts usa cada uno al momento de encender
- 4 Selecciona el dispositivo que precise la mayor potencia de encendido. Suma ese número al total de watts de funcionamiento para determinar el voltaje total.



Ejemplo	Dispositivo	Watts Funcionando	Watts de Arranque	Potencia Generador
	Refrigerador	700	2200	Potencia mínima de arranque para ti ↓ 6750 Watts Iniciales
	Bomba de desagüe	1050	2150	
	Lija de banda	1200	2400	
	Sierra circular	1400	2300	
	Total	4350	+ 2400	

Potencias promedio



250W
Luz exterior



250W
Slow-cooker



600W
Juguera



600W
Taladro de mano



700W
Mini-bar



1000W
Microondas



1150W
Lavadora



1200W
Secador de pelo

MOTOSOLDADOR DIESEL



DG8500EW

2 KVA

INCLUYE

Motosoldador

Rango de corriente	—	0-200 A
Voltaje de trabajo	—	26-30 V
Frecuencia	—	50 Hz
Potencia nominal	—	2.0 KVA
Factor de potencia	—	1
Fase	—	Monofásico
Nivel de ruido	—	80-85/68-72 Db
Dimensiones (mm) L*An*Al	—	740x500x640
Trabajo continuo	—	8 hr
Estanque de Combustible	—	12.5 L
Motor	—	HR192FD
Peso	—	122 Kg

- Puesta en marcha
- Ruedas
- Kit de herramientas
- Arranque eléctrico (incluye chapa y llaves)
- Filtro de combustible de recambio
- Aceite para las primeras 20 horas
- 1 año de garantía

APLICACIONES



Residencial



Rural



Construcción